



**Ci**ciare

NET WEIGHT* PESO NETO*	GROSS WEIGHT* PESO BRUTO*
2.36 lb / 1,07 kg	2.60 lb / 1,18 kg

\*Weights may vary slightly depending on the manufacturer.  
\*Los pesos pueden variar ligeramente según la fabricación.

**C4A300PS**

**2Ω**

TECHNICAL SPECS  
ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETER / PARÁMETROS	C4A300PS
Power RMS @ 4Ω* / Potencia RMS @ 4Ω*	4 x 198W
Power RMS @ 2Ω* / Potencia RMS @ 2Ω*	4 x 300W
Power RMS @ 1Ω* / Potencia RMS @ 1Ω*	N/A
Power RMS (Bridge) @ 4Ω* / Potencia RMS en Bridge @ 4Ω*	2 x 600W
Power RMS (Bridge) @ 2Ω* / Potencia RMS en Bridge @ 2Ω*	N/A
Frequency response (-3dB) / Respuesta de frecuencia (-3dB)	5Hz ~ 22kHz
Low pass filter (12dB/oct.) / Filtro de Pasa baja (12dB/oct.)	80Hz
High pass filter (12dB/oct.) / Filtro de Pasa alta (12dB/oct.)	80Hz
Operating voltage / Tensión de operación	10V ~ 16V
SNR / Relación de señal a ruido	87dB
Input sensitivity (RCA) / Sensibilidad de entrada RCA	0.2 ~ 2V
Current draw (music) / Consumo de música	59A
Current draw (max.) / Consumo máximo en carga	118A
Total efficiency / Eficiencia total	81%
Damping factor / Coeficiente de amortiguamiento	200
Power cable / Cableado de alimentación	16mm <sup>2</sup> (5 AWG)
Speaker cable / Cableado de altavoces	2mm <sup>2</sup> (14 AWG)
Remote cable / Cableado de remoto	1.5mm <sup>2</sup> (15 AWG)
Recommended fuse** (music) / Fusible** recomendado (musical)	60A
Minimum recommended battery / Batería mínima recomendada	60Ah

\*Power at 14.4V @ 60Hz with a maximum THD of 1%. \*\*It is mandatory to install the fuse at a maximum distance of 12 inches from the battery.  
\*Potencia a 14,4V a 60Hz con THD máximo del 1%. \*\*Es obligatorio instalar el fusible a una distancia máxima de 30cm de la batería.

**!** ALL RCA INPUTS MUST BE CONNECTED FOR THE AMPLIFIER TO WORK PROPERLY. / TODAS LAS ENTRADAS RCA DEBEN ESTAR CONECTADAS PARA QUE EL AMPLIFICADOR FUNCIONE CORRECTAMENTE.

